

## COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Domaine d'application : BT

Coffret BPS Type 1 V3 + S400A (sigle Enedis)

**Serie:** COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC  
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

**Description :**

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 1 de 37 à 250 kVA à usage intérieur.

Arrivée basse et départ bas sans protection ni sectionnement.

Interrupteur sectionneur 400A

Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA

Serrure Triangle

Sigle Enedis

Coloris Ivoire

**Couleur :** Ivoire

**Norme Couleur :** AFNOR 3225 NF X 08-002

**Materiel :** Polyester teinté masse

**Norme Materiel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02

**Température d'utilisation :** -25°C à + 40°C



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T1 SANS CPT/MODEM	80428	6988904	80257