

COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Domaine d'application : BT

Coffret BPS Type 2 V3 + S400A (sigle Enedis)

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Description :

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA à usage intérieur ou en armoire en extérieure.

Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.

Interrupteur sectionneur 400A

Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA

Serrure Triangle

Sigle Enedis

Coloris Ivoire

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Materiel : Polyester teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T2 SANS CPT/MODEM	80432	6988914	80529