

BPR ...

Domaine d'application : BT



Bout perdu thermo-rétractable câble BTS 150 à 240

Description :

Bouts perdus rétractables.

Pour câbles secs triphasés.

Pour câbles CPI diphasés, triphasés.



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Type
			Section Min-Max (mm²)	
BPR 150-240	BPR 150-240	6798685	150 - 240	Pour câbles secs triphasés