

COFFRET ET BORNE C100/P100

Domaine d'application : BT

Coffret de coupure ou de protection 100A

Series: COFFRET ET BORNE C100/P100

Description :

- Coffrets ou bornes équipés pour la coupure 100A ou la protection 100A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte d'identification

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

- Cuivre câblé : 25 à 95 mm²
- Aluminium : 25 à 95 mm²

Fusibles HPC taille 00 100A à associer à la connectique

Couleur : Ivoire



Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



80637



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)			
690	230	158	6.6	BORNE C100/P100	80637	6902056
—	—	—	—	COFFRET CIBE HAUT C100/P100	80981	6980871